

ESTIC

With us, the Future

Handy 2000 Series Cable on Top

電動ハンドナットランナ
ケーブルオントップ



ケーブル取り出し位置が上部の
新ラインナップ登場

従来のラインナップ

締付位置によってケーブルが
作業の妨げになることも…



新ラインナップ Cable on Top

ケーブルが上部にあることで
作業しやすく



締付位置に合わせて、作業しやすいモデルをお選びいただけます

ツール一覧

ツールタイプ	型式	適用トルク		最高回転数 (rpm)		出力軸寸法		質量		全長		パルス 締付
		(N·m)	(ft·lb)	AC200V 供給時	AC100V 供給時	(mm)	(in)	(kg)	(lb)	(mm)	(in)	
ダイレクト& パルスツール	EH2-R1016-P-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-P(PP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-P(BP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-PH-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-PH(PP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-PH(BP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-P-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-P(PP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-P(BP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-PH-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-PH(PP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-PH(BP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R2085-PH-T	17-85	12.5-62.7	605	403	12.7sq	1/2	2.8	6.17	361	14.2	
	EH2-R2120-PH-T	24-120	17.7-88.5	438	292	12.7sq	1/2	2.9	6.39	361	14.2	
パルスツール (ESTIC PULSE HS)	EH2-H0015-P-T	3-15	2.2-11.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.3	2.87	229.3	9.0	✓
	EH2-H0015-P(PP)-T	3-15	2.2-11.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.3	2.87	229.3	9.0	✓
	EH2-H0015-P(BP)-T	3-15	2.2-11.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.3	2.87	229.3	9.0	✓
	EH2-H1030-P-T	6-30	4.4-22.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.5	3.31	249	9.8	✓
	EH2-H1030-P(PP)-T	6-30	4.4-22.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.5	3.31	249	9.8	✓
	EH2-H1030-P(BP)-T	6-30	4.4-22.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.5	3.31	249	9.8	✓
	EH2-S1050-P-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.8	3.97	278	10.9	✓
	EH2-S1050-P(PP)-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.8	3.97	278	10.9	✓
パルスツール (ESTIC PULSE T)	EH2-T0050-P-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.6	3.53	248.3	9.8	✓
	EH2-T0050-P(PP)-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.6	3.53	248.3	9.8	✓
	EH2-T0050-P(BP)-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.6	3.53	248.3	9.8	✓

型式説明

1 2 3 4 5 6 7

EH2 - R 1 020 - P (PP) - T

- 1 シリーズ
- 2 駆動方式
R: ダイレクト&パルス締付
H: 高速パルス締付 (ESTIC PULSE HS)
S: 高速パルス締付 (ESTIC PULSE HS)
T: 高速パルス締付 (ESTIC PULSE T)
- 3 モータ出力
0: 50W
1: 100W
2: 200W-1
- 4 定格最大トルク
トルク N·m (3桁)
- 5 ツールタイプ
P: ピストル
PH: ピストル、反力受け取付部あり
- 6 出力軸タイプ
無表示: ピン穴
(PP): ピンブランジャ
(BP): ボールブランジャ
- 7 ケーブルコネクタ仕様
T: ケーブルオントップ

対応コントローラ

Handy 2000 Lite plus / Touch

(コントローラ型式 Lite plus: EH2-HT45-000*** / Touch: EH2-HT50-000***)

- コントローラ機能等の詳細は、
Handy 2000 Series GENERAL CATALOG
をご覧ください。
- ツール外形図は CAD データダウンロード
<https://www.estic2.com/caddata/>
よりご確認ください。



Handy 2000 Series GENERAL CATALOG

ESTIC 株式会社エスティック

〒570-0041 大阪府守口市東郷通 1-2-16



大阪営業所
TEL : 06-6993-8181 (代表)
E-mail : osaka_office@estic.co.jp

中部営業所
TEL : 0564-66-0510 (代表)
E-mail : chubu_office@estic.co.jp

東京営業所
TEL : 045-474-3036 (代表)
E-mail : tokyo_office@estic.co.jp

国際部
TEL : 06-6993-8835 (代表)
E-mail : int_dep@estic.co.jp